


## FNS-420-R Villogó, szirénaaljzathoz



- ▶ Gyors telepítés
- ▶ Nincs szükség további kábelezésre, illetve tápellátásra
- ▶ Alacsony fogyasztás a LED-technológiának köszönhetően
- ▶ Szinkronizált, 1 Hz-es villogási ütem

### A rendszer áttekintése



### Funkciók

Az LSN fényjelző használható a(z) FNM-420-A-BS / FNM-420U-A-BS aljzathangjelzőkkel vagy a(z) MSS 400 / MSS 401 LSN érzékelőaljzat-hangjelzőkkel, így vizuális és akusztikus jelzéskombináció jön létre. A(z) MS 400 érzékelőaljzathoz rögzítve a(z) FNS-420-R akusztikus jelzés nélküli fényjelzőként használható. Mindkét alkalmazás könnyen integrálható a már meglévő helyi biztonsági hálózatba (LSN).

### Szabályozási információk

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/minőségi jelzések	
Európa	CE	FNS-420-R LSN
	CPD	0786-CPD-20531 FNS-420
Németország	VdS	G 207145 FNS-420-R
Marokkó	CMIM	FNS-420-R

Régió	Szabályzatoknak való megfelelési/minőségi jelzések	
Makaói Különleges Közigazgatási Régió kormányzata	CB	0783/DT/SEL/2011
Ukrajna	MOE	UA1.016.0070272-11 FNS-420-R

### Telepítési/konfigurálási megjegyzések

- A készülék nem EN 54-23 tanúsítású. Nem használható tűzjelzőként az EU tagállamaiban.
- A készülék kizárólag a(z) FPA-5000 és a(z) FPA-1200 tűzjelző központokhoz csatlakoztatható.
- A készülék nem használható az MSS sorozat különálló vagy hagyományos hangjelzőivel.

### Alkatrészek

Alkatrész	
<b>Mennyiség</b>	
<b>é</b>	
1	FNS-420-R LSN fényjelző, vörös

### Műszaki adatok

#### Elektromos jellemzők

Üzemi feszültség	28 V DC (15 – 33 V DC)
Áramfelvétel	0,5 – 6,55 mA
Fény intenzitása	> 2 cd

**Mechanikai jellemzők**

Méreték (ma x szé)	40 x 99,5 mm
Tömeg	67 g
Anyaga	PC, ABS (UL94 V-2)

**Környezeti feltételek**

Üzemi hőmérséklet	-20 °C és + 60 °C között
Védettség az EN 60529 szabvány szerint	IP 42

**Rendelési információk**

**FNS-420-R Villogó, szirénaaljzathoz**  
analóg címezhető fényjelző, vörös  
Rendelési szám **FNS-420-R**

**Bemutatta:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA

**Asia-Pacific:**  
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd, Security Systems  
11 Bishan Street 21  
Singapore 573943