


FPE-5000-UGM Koppler zu UGM



Das Modul dient dazu, die adressierbaren Brandmelderzentralen an ein übergeordnetes System anzuschließen, beispielsweise Gefahrenmeldeanlagen oder Feuerwehreinrichtungen. Das Modul hat zwei bidirektionale Übertragungsstrecken.

Systemübersicht



Pos.	Beschreibung	Anschluss	
1	SDI 1 +	Übertragungsstrecke 1	Dateneingang +
2	SDI 1 -		Dateneingang -
3	SDO 1 +	Übertragungsstrecke 2	Dateneingang +
4	SDO 1 -		Dateneingang -
5	SDI 2 +	Übertragungsstrecke 2	Dateneingang +
6	SDI 2 -		Dateneingang -
7	SDO 2 +	Übertragungsstrecke 2	Dateneingang +
8	SDO 2 -		Dateneingang -

- ▶ Einfache und redundante Verbindung zu übergeordneten Systemen
- ▶ MTS-Protokoll
- ▶ Plug-and-Play-Technik und Klemmenleisten mit Steckkontakten

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	FPE-5000-UGM Schnittstellenmodul

Technische Daten

Elektrische Daten

Max. Stromaufnahme	
• Ruhe	7 mA (at 24 V DC)
• Eine Übertragungsstrecke aktiv	10 mA (at 24 V DC)
• Beide Übertragungsstrecken aktiv	13 mA (bei 24 V DC)
Max. Leitungslänge	1000 m
Max. Leitungswiderstand	70 Ω
Baudrate	9600 bit/s bei 1000 m bis 38400 bit/s bei 200 m

Mechanische Daten

Bedien- und Anzeigeelemente	
• 4 zweifarbige LEDs	grün = Übertragung / gelb = Störung
• 1 Schlüsselschalter	LED-Test

Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
Gehäusefarbe	RAL 7016 Anthrazitgrau
Abmessungen	110 x 90 x 60 mm
Gewicht	150 g

Umgebungsbedingungen

Zulässige Lagertemperatur	-20 °C bis 60 °C
---------------------------	------------------

Bestellinformationen

FPE-5000-UGM Koppler zu UGM
für den Anschluss der adressierbaren
Brandmelderzentralen an ein übergeordnetes System
Bestellnummer **FPE-5000-UGM | F.01U.028.289**

Vertreten von:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com