

FPP-3000 Zasilacz



- ▶ Certyfikat VdS
- ▶ Zgodność z normą EN 54-4
- ▶ Zasilacz 5.0 A
- ▶ 2 akumulatory 40 Ah
- ▶ 7 oddzielnie łączonych wyjść AUX

Zasilacz FPP-3000 zewnętrzny jest zgodny z:

- EN 54-4
- EN 12101-10

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Europa	CE	FPP-3000 (ZSP135-DR)
Polska	CNBOP	3647/2019 FPP-3000
Europa	CPD	FPP-3000
Niemcy	VdS	G 511007 FPP-3000 (ZSP135-DR)

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

Interfejs RS232/RS485 nie powinien być używany.

Zawartość zestawu

Liczba	Komponent
1	Zasilacz*
1	Akcesoria opcjonalne*

* FPP-3000 = Merawex ZSP135-DR-5A-3 / ZSP135-OUT6

MERAWEX Sp. z o. o.
Torunska 8
PL-44-122 GLIWICE

Parametry techniczne

Parametry elektryczne

Napięcie wejściowe (VAC)	230 VAC (+10%/-15%)
Częstotliwość napięcia wejściowego (Hz)	50 Hz; 60 Hz
Napięcie wyjściowe (VDC)	1 wyjście AUX: 20,8-28,3 VDC i 6 wyjść AUX: 20,5-28,3 VDC
Napięcie znamionowe (VDC)	27.10 VDC
Sprawność zasilacza (%)	81%
Wyjścia napięcia	1 wyjście AUX: 5,0 A i 6 wyjść AUX: 0,5 A

Warunki otoczenia

Temperatura pracy (°C)	-5 °C – 55 °C
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	20% – 95%
Stopień ochrony IP	IP44

Parametry mechaniczne

Wymiary (W x S x G) (mm)	356 mm x 455 mm x 186 mm
Masa (kg)	11 kg
Typ montażu	Do montażu ściennego

Kolor	Kremowo-biały (RAL 7035)
-------	--------------------------

Informacje dodatkowe EN 54-4

I min	0 A
I max a	3.0 A
I max b	5.0 A
Klasa bezpieczników (szybka)	1 wyjście AUX: 10,0 A i 6 wyjść AUX: 0,5 A
Pojemność akumulatorów	40 Ah
Maks. rezystancja akumulatorów (wartość progowa usterki)	250 mΩ

Informacje do zamówień**FPP-3000 Zasilacz**

Zasilanie zewnętrzne

Numer zamówienia **FPP-3000 | F.01U.398.453****Reprezentowane przez:**

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com