

FPP-3000 Alimentare cu energie



- ▶ Certificare VdS
- ▶ Conform EN 54-4
- ▶ Sursă de alimentare de 5,0 A
- ▶ 2 baterii de 40 Ah
- ▶ 7 ieșiri auxiliare protejate prin siguranțe separate

Sursa de alimentare externă FPP-3000 respectă:

- EN 54-4
- EN 12101-10

Informații de reglementare

Regiune	Regulamente aprobate/mărci de calitate	
Europa	CE	FPP-3000 (ZSP135-DR)
Polonia	CNBOP	3647/2019 FPP-3000
Europa	CPD	FPP-3000
Germania	VdS	G 511007 FPP-3000 (ZSP135-DR)

Note despre instalare/configurare

Interfața RS232/RS485 nu trebuie utilizată.

Componente incluse

Cantitate	Componentă
1	Alimentare cu energie*
1	Pachet suplimentar*

* FPP-3000 = Merawex ZSP135-DR-5A-3 / ZSP135-OUT6

MERAWEX Sp. z o. o.
Torunska 8
PL-44-122 GLIWICE

Specificații tehnice

Electric

Tensiune intrare (V c.a.)	230 V c.a. (+10%/-15 %)
Frecvența tensiunii de intrare (Hz)	50 Hz; 60 Hz
Tensiune ieșire (V c.c.)	1 ieșire auxiliară: 20,8 – 28,3 V c.c. și 6 ieșiri auxiliare: 20,5 – 28,3 V c.c.
Tensiune nominală (V c.c.)	27.10 VDC
Eficiență sursă de alimentare (%)	81%
Ieșiri de tensiune	1 ieșire auxiliară: 5,0 A și 6 ieșiri auxiliare: 0,5 A

De mediu

Temperatură de funcționare (°C)	-5 °C – 55 °C
Umiditate relativă de funcționare, fără condensare (%)	20% – 95%
Clasificare IP	IP44

Mecanic

Dimensiuni (l x L x A) (mm)	356 mm x 455 mm x 186 mm
Greutate (kg)	11 kg

Tip fixare	Montare pe perete
Culoare	Gri deschis (RAL 7035)

Informații suplimentare EN 54-4

I min	0 A
I max a	3.0 A
I max b	5.0 A
Putere nominală siguranță (rapidă)	1 ieșire auxiliară: 10,0 A și 6 ieșiri auxiliare: 0,5 A
Capacitate baterie	40 Ah
Rezistență maximă a bateriei (prag de defect)	250 mΩ

Informații pentru comandă**FPP-3000 Alimentare cu energie**

Sursa de alimentare externă

Număr comandă **FPP-3000 | F.01U.398.453****Reprezentat de:****Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com