

# LBB4560/00 Valise chargeur pour 56x LBB4540

## INTEGRUS



- ▶ Capacité de 56 récepteurs de poche
- ▶ Alimentation universelle se prêtant à une utilisation partout dans le monde
- ▶ Recharge rapide : en 1 heure et 45 minutes

Le boîtier de charge est utilisé pour charger et stocker jusqu'à 56 récepteurs de poche LBB4540 INTEGRUS.

### Fonctions

#### Commandes et voyants

- Commutateur marche/arrêt
- Indicateur d'état de recharge sur les récepteurs de poche

#### Interconnexions

- Entrée secteur avec dispositif de mise en boucle, prise secteur Euro mâle et femelle
- 56 contacts de recharge. Compatible avec les récepteurs de poche LBB4540

### Composants

Quantité	Éléments inclus
1	Valise chargeur LBB 4560/00
1	Cordon d'alimentation

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques électriques

Tension d'entrée (Vca)	100 VAC – 240 VAC
Fréquence d'alimentation	50 Hz; 60 Hz
Consommation (W)	300 W (56 récepteurs en charge)
Consommation (W) (veille)	17 W (aucun récepteur dans l'unité de recharge)

#### Caractéristiques mécaniques

Dimensions (H x L x P) (mm)	230 mm x 690 mm x 530 mm
Dimensions (H x L x P) (in)	9 in x 27.2 in x 21 in
Poids (kg)	18 kg
Poids (lb)	40 lb
Color (RAL)	RAL 9017 Noir trafic

#### Représenté par :

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

# LBB4560/00 Valise chargeur pour 56x LBB4540 INTEGRUS

## Informations de commande

### LBB4560/00 Valise chargeur pour 56x LBB4540

Boîtier de charge INTEGRUS pour récepteurs de poche,  
usage portatif.

Numéro de commande **LBB4560/00 | F.01U.078.898**

**F.01U.415.619**

## Services

### EWE-INTCHAR-IW 12 mths wrty ext Integrus Charge

#### Cas/Cab

Extension de garantie de 12 mois

Numéro de commande **EWE-INTCHAR-IW**

#### Représenté par :

##### Europe, Middle East, Africa:

Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

##### Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

##### North America:

Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)