

# LBB4560/50 Valise enceinte pour 56x LBB4540

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Des technologies pour la vie



- ▶ Capacité de 56 récepteurs de poche
- ▶ Alimentation universelle se prêtant à une utilisation partout dans le monde
- ▶ Recharge rapide : en 1 heure et 45 minutes

Les unités de recharge permettent de recharger et de stocker les récepteurs de poche INT-RXxx.

## Fonctions

### Commandes et voyants

- Commutateur marche/arrêt
- Indicateur d'état de recharge sur les récepteurs de poche

### Interconnexion

- Entrée secteur avec dispositif de mise en boucle, prise secteur Euro mâle et femelle
- 56 contacts de recharge. Compatible avec les récepteurs de poche INT-RXxx

## Certifications et homologations

Zone	Conformité aux réglementations/ labels de qualité	
Europe	CE	DECL EC LBB4560_50

## Composants

Quantité	Composant
1	Valise enceinte LBB 4560/50
1	Cordon d'alimentation

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques électriques

Tension secteur	100Vac à240 Vac, 50/60 Hz
Consommation	300 W (avec 56 récepteurs en charge)
Consommation (en veille)	17 W (aucun récepteur dans l'unité de recharge)

### Caractéristiques mécaniques

Montage	Vis et chevilles de montage au mur incluses
Dimensions (H x l x P)	130 x 680 x 520 mm

Poids sans récepteurs	11,2 kg
Poids avec 56 récepteurs	18 kg
Couleur	Gris anthracite

### Informations de commande

**LBB4560/50 Valise enceinte pour 56x LBB4540**  
Rack de charge Integrus pour récepteurs de poche,  
installation fixe.  
Numéro de commande **LBB4560/50**

### Services

**EWE-INTCHAR-IW 12mths wrty ext Integrus Charge  
Cas/Cab**

Extension de garantie de 12 mois

Numéro de commande **EWE-INTCHAR-IW**

#### Représenté par :

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com