

PRA-LSCRF Licentie oproepen opnemen en doorsturen PRAESENSA



Per systeemcontroller kan één PRA-LSCRF-softwarelicentie worden geïnstalleerd om stacking en tijdschuiving van oproepen binnen het PRAESENSA-systeem mogelijk te maken. Oproep-stacking neemt de live-spraak op binnen gesprekken met tijdschuiving, gestackte oproepen en tijdschuiving van gestackte oproepen. De opgenomen live-spraak kan vervolgens worden afgespeeld. Het afspelen van een oproep kan worden gestart terwijl het bericht nog wordt opgenomen. U kunt maximaal 30 minuten live-spraak opslaan. Tijdschuiving van oproepen voorkomt audioterugkoppeling als de oproeppost en de luidsprekers zich in dezelfde zone bevinden. Tijdschuiving maakt het ook mogelijk om foutieve mededelingen of mededelingen met versprekingen te voorkomen. Na de mededeling heeft een gebruiker twee seconden de tijd om de uitzending van de oproep te annuleren voordat deze wordt afgespeeld. U kunt een uitbreidingstoets op een oproeppost configureren om de laatst gestarte uitzending te annuleren (Cancel Last) of alle herhalingen van uitzendingen te annuleren (Cancel All) van oproepen met tijdschuiving en gestackte oproepen met tijdschuiving.

Functies

- Neem de live-spraak op van gesprekken met tijdschuiving, gestapelde gesprekken en time-shifted gestackte oproepen.
- Wacht tot alle zones vrij zijn om de oproep af te geven, of speel de oproep af zodra elke zone beschikbaar is.
- Neem maximaal 30 minuten live-spraak op.

- ▶ Licentie om gesprekken op te nemen voor automatisch afspelen naar zones die voorheen bezet waren
- ▶ Tijdschuiver voor akoestische terugkoppelingsoverdrukking door een oproep op te nemen met een vertraagde uitzending.
- ▶ Opnemen en doorsturen van maximaal acht oproepen tegelijk
- ▶ Opslag van maximaal 30 minuten oproepen

- Vermijd de mogelijkheid van audioterugkoppeling door met gesprekken met tijdschuiving te werken.
- Annuleer binnen twee seconden na het stoppen van de oproep de uitzending van een foutieve mededeling of mededelingen met versprekingen van een oproep met tijdschuiving of een gestackte oproep met tijdschuiving voordat deze wordt afgespeeld.
- Tijdens de uitzending een oproep annuleren.

Specificaties voor ontwerpers en technici

De licentie maakt het opnemen en doorschakelen van oproepen door een systeemcontroller mogelijk. Het is mogelijk om oproepen 30 minuten aan oproepen op te nemen. Elk met een maximale duur van 1200 seconden. Er kan één licentie per controller worden geïnstalleerd en er kan één licentie per stand-by-controller voor redundantie worden geïnstalleerd. Als de beoogde zone of zones bezet zijn of als de oproep wordt onderbroken door een andere oproep met hogere prioriteit, wordt de oproep opgenomen en later afgespeeld. Er kan worden geconfigureerd dat een oproep naar alle zones tegelijk of naar elke zone afzonderlijk wordt afgespeeld zodra deze zone weer beschikbaar is. Een tijdschuifoptie voorkomt dat er audioterugkoppeling plaatsvindt. Met tijdschuiving kan de uitzending van een foutieve mededeling of een mededeling met versprekingen worden geannuleerd voordat deze wordt afgespeeld. Binnen een tijdslot van twee seconden kan een gestackte oproep met tijdschuiving worden geannuleerd zonder deze uit te zenden. Het is nog steeds mogelijk om een oproep tijdens de uitzending te annuleren.

Een uitbreidingstoets op een oproep post kan worden geconfigureerd om de laatst gestarte uitzending te annuleren (Cancel Last) of om alle herhalingen van uitzendingen te annuleren (Cancel All) van oproepen met tijderschuiving en gestackte oproepen met tijderschuiving.

De licentie voor oproepopname en -doorschakeling moet worden gebruikt met de Bosch PRAESENSA systeemcontrollers, PRA-SCL of PRA-SCS. De licentie voor het opnemen en doorsturen van een oproep is een Bosch PRA-LSCRF.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	E-mail met informatie over activering van de licentie.

Technische specificaties

Ondersteuning van apparaten	PRA-SCL / PRA-SCS
Aantal benodigde licenties per dienstcontroller	1
Aantal benodigde licenties per standby-controller	1
Aantal recorders beschikbaar per controller	8
Aantal spelers beschikbaar per controller	8
Maximale duur van een opgenomen oproep	1200 seconden (20 minuten)
Maximaal opnameduur	30 minuten
Tijd om een oproep met tijderschuiving te annuleren om herhaling van uitzendingen te voorkomen	2 seconden na het einde van de oorspronkelijke oproep
Tijd om een herhaling van de uitzending te annuleren	Op elk moment tijdens uitzending

Bestelinformatie

PRA-LSCRF Licentie oproepen opnemen en doorsturen

De PRA-LSCRF-softwarelicentie maakt binnen het PRAESENSA-systeem stacking en tijderschuiving van oproepen mogelijk. Deze kan worden geïnstalleerd in de PRA-SCL of de PRA-SCS.

Bestelnummer **PRA-LSCRF | F.01U.425.784**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com