

RADION keyfob

www.boschsecurity.com



BOSCH

Stvořeno pro život



- ▶ Odolnost vůči vodě a prachu
- ▶ Funkce aktivace, deaktivace a tísň
- ▶ Přiřazení k uživateli pro přesné vykazování signálu k otevření či zavření
- ▶ Indikátor LED
- ▶ Programovatelná funkční tlačítka (k dispozici pouze na 4tlačítkovém modelu)

Bezdrátová jednotka RADION od společnosti Bosch nabízí spolehlivý výkon a vynikající kvalitu díky svému dosahu, modularitě a mimořádné životnosti baterií. Instalace i údržba jsou snadné a úsporné díky pokročilé diagnostice a možnosti spolupráce více zařízení. RADION díky kompletní řadě periferních zařízení nabízí flexibilitu splňující požadavky prakticky každé aplikace.

Přehled systému

Klíčenka RADION keyfob vám umožňuje aktivovat či deaktivovat zabezpečovací systém nebo spustit tísňový poplach. Každý model má naprogramován jedinečný kód a spolupracuje výhradně s vaším kompatibilním zabezpečovacím systémem. U čtyřtlačítkové verze lze dvě funkční tlačítka naprogramovat na další funkce.

Funkce

Tísňový poplach

Klíčenka odešle tísňový kód do bezpečnostní agentury, pokud je k tomu používán zabezpečovací systém naprogramován. Současným stisknutím zamykacího a odemykacího tlačítka na více než 600 milisekund odešlete tísňový poplach.

Indikátor LED

Indikátor LED blikáním oznamuje, že signál se odeslal do zabezpečovacího systému.

Programovatelná funkční tlačítka

Ve klíčenke lze naprogramovat ovládání dalších zařízení v chráněné oblasti. K dispozici jsou dvě funkční tlačítka.

Odolnost vůči vodě a prachu

Kryt je odolný vůči prachu a vodě.

Šifrovaný přenos

Klíčenky RADION Keyfob se synchronizovaným šifrováním jsou odolnější vůči útokům zneužívajícím přenášená data a zvyšují tak spolehlivost zabezpečení systému.



Upozornění

Klíčenky se šifrováním vyžadují použití přijímačů RADION s verzemi firmwaru uvedenými v části **Kompatibilní přijímače**.

Osvědčení a schválení

Oblast	Osvědčení
USA	UL 1023 – Household Burglar Alarm System Units (Jednotky poplašného zařízení vloupání pro domácnosti) ANSI/SIA CP-01-2010 (RFKF-FB-A/RFKF-TB-A/RFKF-FBS-A/RFKF-TBS-A)
Evropa	CE Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES Směrnice o nízkém napětí (LVD) 2006/95/ES Směrnice o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních (R & TTE) 1999/5/ES EN50131-1 EN50131-3 EN50131-6 Stupeň 2 Třída prostředí II
Austrálie	RCM

Oblast	Splnění norem / známky kvality	
Austrálie	RCM	[RFKF-FB, RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-TBS, RFPB-TB, RFPB-SB]
Německo	VdS	H116003 [AMAX 2100/3000, RFRC-OPT, RFUN, RFDW-RM, RFDW-SM, RFPR-12, RFDL-11, RFKF-TB, RFKB-FB]
Evropa	CE	EMC, LVD, R&TTE, RoHS [RFKF-FB, RFKF-FBS, RFKF-TB, RFKF-TBS, RFPB-TB, RFPB-SB]
	EN50131	EN-ST-000164 [RFKF-TB, RFKF-TBS]
	EN50131	EN-ST-000165 [RFKF-FB, RFKF-FBS]
Belgie	INCERT	B-509-0071/a [RADION RFKF-FB, RFKF-TB]
	UL	[RFKF-TB-A, RFPB-SB-A, RFPB-TB-A]
	UL	UL 1023 - Household Burglar Alarm System Units
	FCC	Part 15 Security/Remote Control Transmitter 433.42 MHz
	IC	1249A-RWSSFT [RFDW-SM-A, RFDW-RM-A, RFBT-A, RFUN-A, RFKF-A, RFPR-A, RFPR-12-A, RFPR-C12-A, RFSM-A, RFPB-TB-A, RFPB-SB-A, RFKF-FB-A, RFKF-TB-A, RFIN-A, RFGB-A]
Brazílie	ANATEL	4278-13-1855 [RFPB-SB-A; RFPB-TB-A; RFKF-TB-A]
	ANATEL	4349-13-1855 [RFKF-FB-A]

Poznámky k instalaci a konfiguraci

Doporučené baterie

Chcete-li zajistit správné fungování klíčenky, doporučujeme používat následující typy baterií: Duracell DL2032, Varta CR2032 nebo Panasonic CR2032.

Technické specifikace

Vlastnosti

Rozměry	63,7 x 35,5 x 13,0 mm (2,51 x 1,40 x 0,51 palce)
---------	---

Napájení

Příkon/napětí	Jedna lithiová baterie CR2032, 3 VDC
Životnost baterie	Až 5 let

Provozní prostředí

Teplota	Provozní rozsah: -10 až +49 °C (+14 °F až +120 °F) Pouze UL: 0 °C až +49 °C (+32 °F až +120 °F) Pouze EN 50130-5, třída II: -10 až 40 °C (+14 °F až +104 °F)
Relativní vlhkost	Až 93%, nekondenzující
Frekvence	433,42 MHz
Použití	Určeno pro vnitřní použití.



Upozornění

Všechny klíčenky typu RFKF-FBS/RFKF-TBS (včetně verzí -A a -CHI) jsou vybaveny synchronizovaným šifrováním a jsou kompatibilní pouze s přijímači RADION s následujícími nebo vyššími verzemi firmwaru.

Ochranné známky

Veškeré názvy hardwarových a softwarových produktů použité v tomto dokumentu jsou pravděpodobně registrovanými ochrannými známkami a musí být s nimi podle toho zacházeno.

Objednací informace**RFKF-FB Bezdrátová klíčenka, 4tlačítková**

Bezdrátová čtyřtlačítková klíčenka. Pro použití v Evropě, Africe a Austrálii.
Objednací číslo **RFKF-FB**

RFKF-FB-A Bezdrátová klíčenka, 4tlačítková

Bezdrátová čtyřtlačítková klíčenka. Pro použití v Severní a Jižní Americe.
Objednací číslo **RFKF-FB-A**

RFKF-FB-CHI Bezdrátová klíčenka, 4tlačítková

Bezdrátová čtyřtlačítková klíčenka. Pouze pro použití v Číně.
Objednací číslo **RFKF-FB-CHI**

RFKF-FBS Bezdr. klíčenka, 4tlačítková, šifrovaná

Bezdrátová čtyřtlačítková klíčenka se šifrováním. Pro použití v Evropě, Africe a Austrálii.
Objednací číslo **RFKF-FBS**

RFKF-FBS-A Bezdr. klíčenka, 4tlačítková, šifrovaná

Bezdrátová čtyřtlačítková klíčenka se šifrováním. Pro použití v Severní a Jižní Americe.
Objednací číslo **RFKF-FBS-A**

RFKF-FBS-CHI Bezdr. klíčenka, 4tlačítková, šifrovaná

Bezdrátová čtyřtlačítková klíčenka se šifrováním. Pouze pro použití v Číně.
Objednací číslo **RFKF-FBS-CHI**

RFKF-TB Bezdrátová klíčenka, 2tlačítková

Bezdrátová dvoutlačítková klíčenka. Pro použití v Evropě, Africe a Austrálii.
Objednací číslo **RFKF-TB**

RFKF-TB-A Bezdrátová klíčenka, 2tlačítková

Bezdrátová dvoutlačítková klíčenka. Pro použití v Severní a Jižní Americe.
Objednací číslo **RFKF-TB-A**

RFKF-TB-CHI Bezdrátová klíčenka, 2tlačítková

Bezdrátová dvoutlačítková klíčenka. Pouze pro použití v Číně.
Objednací číslo **RFKF-TB-CHI**

RFKF-TBS Bezdr. klíčenka, 2tlačítková, šifrovaná

Bezdrátová dvoutlačítková klíčenka se šifrováním. Pro použití v Evropě, Africe a Austrálii.
Objednací číslo **RFKF-TBS**

RFKF-TBS-A Bezdr. klíčenka, 2tlačítková, šifrovaná

Bezdrátová dvoutlačítková klíčenka se šifrováním. Pro použití v Severní a Jižní Americe.
Objednací číslo **RFKF-TBS-A**

RFKF-TBS-CHI Bezdr. klíčenka, 2tlačítková, šifrovaná

Bezdrátová dvoutlačítková klíčenka se šifrováním. Pouze pro použití v Číně.
Objednací číslo **RFKF-TBS-CHI**

Příslušenství**RFAC-BC-3 Spona na opasek pro klíč. RADION, 3ks**

Spona na opasek pro tísňové a klíčenkové vysílače RADION panic. Sada zahrnuje sponu, 2 šrouby a zajišťovací matici a dodává se v balení po 3 kusech.
Objednací číslo **RFAC-BC-3**

RFAC-LY-10 Šňůrka pro klíčenky RADION, 10ks

Šňůrka na krk pro tísňové a klíčenkové vysílače RADION panic. V plastovém obalu se dodává 10 samostatně zabalených šňůrek.
Objednací číslo **RFAC-LY-10**

zastoupená:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com