

## SKI-100L Contact à pêne, porte intérieure



Les contacts à pêne sont utilisés pour surveiller le verrouillage des portes.

## Remarques sur l'installation/la configuration

- L'installation s'effectue dans le cadre de la porte, le contact à pêne étant activé par le verrou de la porte. Seul le deuxième tour de clé dans la serrure active le contact. Pour effectuer les réglages nécessaires, réglez l'actionneur du contact à pêne.
- Lors de l'installation sur les portes de protection incendie, assurez-vous qu'aucune modification mécanique, à l'exception des trous de fixation, n'est effectuée sur les cadres de porte.

## **Composants**

Quantité	Composant
1	Contact à pêne pour portes intérieures (IP52), sans câble

## Caractéristiques techniques

## Caractéristiques électriques

Tension d'entrée nominale (V)	30 V
Courant d'entrée (A)	2 A

#### Représenté par :

Europe, Middle East, Africa: Bosch Security Systems B.V. P.O. Box 80002 5600 JB Eindhoven, The Netherlands Phone: + 31 40 2577 284 www.boschsecurity.com/xc/en/contact/ www.boschsecurity.com Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH Robert-Bosch-Ring 5 85630 Grasbrunn Tel.: +49 (0)89 6290 0 Fax:+49 (0)89 6290 1020 de.securitysystems@bosch.com www.boschsecurity.com

- ► Contact à pêne à technologie conventionnelle
- ► VdS classe C

#### Mécanique

Type d'installation	Intégré
Matériau	Inoxydable Acier
Couleur	Gris
Dimensions (H x L x P) (mm) Sans levier de manœuvre	10 mm x 28 mm x 19 mm
Dimensions (H x L x P) (mm)  Avec levier de manœuvre	10 mm x 61.50 mm x 19 mm

#### Caractéristiques environnementales

Catégorie environnementale (VdS 2110)	II
Indice IP	IP50
Température de fonctionnement (°C)	-40 °C − 85 °C

#### Informations de commande

SKI-100L Contact à pêne, porte intérieure Pour surveiller la fermeture de porte intérieure. Numéro de commande SKI-100L | F.01U.391.655

#### North America

Bosch Security Systems, LLC 130 Perinton Parkway Fairport, New York, 14450, USA Phone: +1 800 289 0096 Fax: +1 585 223 9180 onlinehelp@us.bosch.com www.boschsecurity.com



# SKI-100L Contact à pêne, porte intérieure

#### **Accessoires**

**SK-100L-LP Contact à pêne, plaque accessoire, 10pcs** Plaque d'actionnement plus large pour contact à pêne Numéro de commande **SK-100L-LP | F.01U.418.729** 

#### Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com

www.boschsecurity.com

North America: Bosch Security Systems, LLC 130 Perinton Parkway Fairport, New York, 14450, USA Phone: +1 800 289 0096 Fax: +1 585 223 9180 onlinehelp@us.bosch.com www.boschsecurity.com