

# Περιβλήματα για Επίτοιχια Τοποθέτηση

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Επιφανειακή τοποθέτηση, χωνευτή τοποθέτηση ή εγκατάσταση σε ικριώματα των 482,6 mm (19")
- ▶ Δομοστοιχειωτό σύστημα

Τα περιβλήματα επίτοιχης τοποθέτησης διατίθενται σε διάφορα σχέδια για κάθε πιθανή εφαρμογή. Μπορούν να εγκατασταθούν σε παραλλαγές επιφανειακής τοποθέτησης ή χωνευτής τοποθέτησης, με διάφορα βάθη εγκατάστασης που φθάνουν στο ίδιο επίπεδο με τον τοίχο, καθώς και σε ικριώματα των 482,6 mm (19"). Το δομοστοιχειωτό σύστημα διευκολύνει την επέκταση της εγκατάστασης.

## Λειτουργίες

### Σχεδιασμοί και συνδυασμοί περιβλήματος

Διατίθενται δύο περιβλήματα επίτοιχης τοποθέτησης ως βασική μονάδα:

- HCP 0006 A (για 6 δομοστοιχεία) ή
- HBC 0010 A (για 10 δομοστοιχεία)

Αυτά τα περιβλήματα μπορούν να φιλοξενήσουν μια MPC Μονάδα χειρισμού και απεικόνισης με ελεγκτή πίνακα, ως το κεντρικό στοιχείο του πίνακα ελέγχου. Τα βασικά περιβλήματα HCP 0006 A και HBC 0010 A μπορούν να επεκταθούν με τον ακόλουθο εξοπλισμό, ανάλογα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας:

- HBE 0012 A Δομοστοιχειωτό περίβλημα επέκτασης για 12 επιπλέον δομοστοιχεία, 2 μπαταρίες των 12 V/28 Ah
- PSS 0002 A ή PSB 0004 A Περιβλήματα τροφοδοτικού για επιπλέον τροφοδοτικά και μπαταρίες των 12 V/28 Ah
- DIB 0000 A Κιβώτιο διανομής, για εγκατάσταση σε πλαίσιο.

### Όρια εξοπλισμού

Επιλογή εγκατάστασης και μέγιστος αριθμός για:

- Δομοστοιχεία
- Ράγες πίνακα (μικρή: PRS 0002 A, μεγάλη: PRD 0004 A)

Τύπος περιβλήματος	Δομοστοιχεία	PRS 0002 A	PRD 0004 A
HCP 0006 A	6	1	1
HBC 0010 A	10	1	2
HBE 0012 A	12	-	3
PSS 0002 A	-	-	-
PSB 0004 A	-	-	-
DIB 0000 A	-	-	-

Επιλογή εγκατάστασης και μέγιστος αριθμός για:

- MPC Μονάδα χειρισμού και απεικόνισης με ελεγκτή πίνακα
- Τροφοδοτικά UPS
- Μπαταρίες

Τύπος περιβλήματος	MPC	Τροφοδοτικά	Μπαταρίες
HCP 0006 A	1	1	2 x 28 Ah

HBC 0010 A	1	1	2 x 28 Ah
HBE 0012 A	-	1	2 x 28 Ah
PSS 0002 A	-	1	2 x 28 Ah
PSB 0004 A	-	1	4 x 28 Ah
DIB 0000 A	-	-	-

Το DIB 0000 A Κιβώτιο διανομής, για εγκατάσταση σε πλαίσιο, είναι εξοπλισμένο με ράγα διανομής και χρησιμοποιείται για την εγκατάσταση τερματικών κλεμοσειρών.

### Τύποι εγκατάστασης

Είναι δυνατοί διάφοροι τύποι εγκατάστασης:

- Επιφανειακή τοποθέτηση
- Χωνευτή τοποθέτηση με διάφορα βάθη εγκατάστασης (που φθάνουν στο ίδιο επίπεδο με τον τοίχο)
- Εγκατάσταση σε ικρίσματα των 482,6 mm (19").

Με την επιφανειακή τοποθέτηση, τα περιβλήματα τοποθετούνται απευθείας στον τοίχο. Όλοι οι άλλοι τύποι εγκατάστασης απαιτούν ειδικά κιτ στερέωσης. Τα περιβλήματα έχουν προδιαμορφωμένους δακτυλίους για το πέρασμα των καλωδίων.

Στο περίβλημα επίτοιχης τοποθέτησης μπορούν να ενσωματωθούν μόνο μπαταρίες των 12 V/28 Ah.

### Εγκατάσταση σε ικρίσματα των 482,6 mm (19")

Κάθε περίβλημα επίτοιχης τοποθέτησης απαιτεί ένα κιτ εγκατάστασης FRK 0019 A.

### Μπροστινά πορτάκια

Τα περιβλήματα μπορούν επίσης να εξοπλιστούν με διαφανή μπροστινά πορτάκια. Τα περιβλήματα είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής αντοχής σε κρούση και είναι διαθέσιμα σε δύο μεγέθη, το καθένα με κλειδαριά στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά.

Τύπος περιβλήματος	Μπροστινή πόρτα, κλειδαριά στη δεξιά πλευρά	Μπροστινή πόρτα, κλειδαριά στην αριστερή πλευρά
HCP 0006 A	FDT 0000 A	FDT 0003 A
HBC 0010 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A
HBE 0012 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A

### Σημειώσεις για την εγκατάσταση/διαμόρφωση

- Όλα τα περιβλήματα διαθέτουν προδιαμορφωμένους δακτυλίους με τις τρεις πιο κοινές διαμέτρους (22 mm, 35 mm, 44 mm).
- Τα προδιαμορφωμένα ανοίγματα για το πέρασμα των καλωδίων πρέπει να δημιουργούνται προσεκτικά.
- Η συναρμολόγηση και η λειτουργία του πίνακα πυροπροστασίας πρέπει να εκτελούνται σε καθαρό και στεγνό σημείο εσωτερικού χώρου.

### Τεχνικές προδιαγραφές

#### Μηχανικά χαρακτηριστικά

Υλικό περιβλήματος	Χαλύβδινο έλασμα, βαμμένο
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι του σχιστόλιθου, RAL 7015 Πρόσοψη: γκρι ανθρακί, RAL 7016
Διαστάσεις	
• HCP 0006 A	638 x 440 x 149 mm περίπου
• HBC 0010 A και HBE 0012 A	840 x 440 x 149 mm περίπου
• PSB 0004 A	502 x 440 x 149 mm περίπου
• PSS 0002 A και DIB 0000 A	267 x 440 x 149 mm περίπου
Βάρος	
• HCP 0006 A	12,5 kg περίπου
• HBC 0010 A και HBE 0012 A	17 kg περίπου
• PSB 0004 A	11,4 kg περίπου
• PSS 0002 A και DIB 0000 A	6,4 kg περίπου

### Πληροφορίες για παραγγελίες

#### HCP 0006 A 6 μονάδες περιβλήματος, επιτ. τοποθέτηση

για επιφανειακή τοποθέτηση, χωνευτή τοποθέτηση ή εγκατάσταση σε ικρίσματα των 482,6 mm (19")  
Αριθμός παραγγελίας **HCP 0006 A**

#### HBC 0010 A 10 μονάδες περιβλήματος, επιτ. τοποθ.

για επιφανειακή τοποθέτηση, χωνευτή τοποθέτηση ή εγκατάσταση σε ικρίσματα των 482,6 mm (19")  
Αριθμός παραγγελίας **HBC 0010 A**

#### HBE 0012 A Περιβλήμα επέκτασης, επιτ. τοποθέτησης

για επιφανειακή τοποθέτηση, χωνευτή τοποθέτηση ή εγκατάσταση σε ικρίσματα των 482,6 mm (19")  
Αριθμός παραγγελίας **HBE 0012 A**

#### PSS 0002 A Περιβλήμα τροφοδοτικού, μικρό, τοίχου

για επιφανειακή τοποθέτηση, χωνευτή τοποθέτηση ή εγκατάσταση σε ικρίσματα των 482,6 mm (19")  
Αριθμός παραγγελίας **PSS 0002 A**

#### PSB 0004 A Περιβλήμα τροφοδοτικού, μεγάλος τοίχος

για επιφανειακή τοποθέτηση, χωνευτή τοποθέτηση ή εγκατάσταση σε ικρίσματα των 482,6 mm (19")  
Αριθμός παραγγελίας **PSB 0004 A**

#### DIB 0000 A Κουτί διανομής

για επιφανειακή τοποθέτηση, χωνευτή τοποθέτηση ή εγκατάσταση σε ικρίσματα των 482,6 mm (19")  
Αριθμός παραγγελίας **DIB 0000 A**

---

**Αξεσουάρ**

**FRK 0019 A Κιτ εγκατ. για ικριώμ. 19", τοπ. τοίχ.**

Για περίβλημα επιτοίχιας τοποθέτησης

Αριθμός παραγγελίας **FRK 0019 A**

---

**FDT 0000 A Πόρτα, κλειδαριά δεξιά πλευρά, τοπ. πλ.**

Κλειδαριά δεξιά

Αριθμός παραγγελίας **FDT 0000 A**

---

**FDT 0003 A Κλειδαριά πόρτας αριστ., τοπ. σε πλαίσιο**

Κλειδαριά αριστερά

Αριθμός παραγγελίας **FDT 0003 A**

---

**FDT 0001 A Δεξιά κλειδαριά πόρτας, επιτοίχια**

Κλειδαριά δεξιά

Αριθμός παραγγελίας **FDT 0001 A**

---

**FDT 0002 A Αριστερή κλειδαριά πόρτας, επιτοίχια**

Κλειδαριά αριστερά

Αριθμός παραγγελίας **FDT 0002 A**

---

**Παρουσίαση από:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com