

PLE-WP3S2Z-EU Wall Panel

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ Dapat digunakan untuk semua amplifier mixer Plena Easyline (PLE)
- ▶ Pemilihan tiga input sumber musik dari jauh
- ▶ Pemilihan zona dari jauh
- ▶ Pelengkap sempurna untuk kontrol volume Bosch
- ▶ Perangkatian banyak panel dinding berbentuk daisy-chain

Panel Dinding Plena PLE-WP3S2Z-EU digunakan untuk memilih sumber musik dan mengaktifkan atau menonaktifkan zona pada mixer audio atau amplifier mixer Plena PLE dari jarak jauh.

Fungsi

Zona jauh dan Kontrol sumber input

Dua zona dan tiga sumber input musik dapat dikontrol dari jauh dengan memilih masing-masing sakelar.

Indikator

Status ON di setiap zona dan sumber musik terpilih ditunjukkan oleh LED.

Koneksi dan pengaturan

Dengan kabel CAT-5 dan konektor RJ-45, Panel Dinding PLE-WP3S2Z-EU dapat dengan mudah dan cepat dihubungkan ke mixer atau amplifier mixer seri PLE. Pengaturan tidak diperlukan.

Daisy-chain / Lokasi jauh

Maksimal empat Panel Dinding PLE-WP3S2Z-EU dapat dirangkai daisy-chain untuk mengontrol mixer atau amplifier mixer seri PLE dari jarak jauh.

Sertifikasi dan Persetujuan

Keselamatan	sesuai EN 60065
Emisi EMC	sesuai EN 55103-1
Imunitas EMC	sesuai EN 55103-2

Wilayah Sertifikasi

Eropa	CE
-------	----

Catatan Pemasangan/Konfigurasi

Panel Dinding dipasang ke mixer atau amplifier mixer melalui kabel CAT-5 standar dengan konektor RJ-45. Jarak kabel maksimal adalah 200 m. Desain dan warnanya tidak mengganggu interior apapun. Kemudahan instalasi, operasi, dan keandalan dioptimalkan di dalam desain. Tampilannya serasi dengan Kontrol Volume Loudspeaker dari Bosch. Tombol-tombol panel dinding memiliki fungsi sama dengan tombol-tombol pada panel depan mixer Plena

Suku Cadang yang Disertakan

1	PLE-WP3S2Z-EU Wall Panel
1	Kartu Referensi Cepat

Spesifikasi Teknis**Kelistrikan**

Catu daya	
Rentang tegangan	5 VDC, mengambil dari amplifier yang terhubung
Konsumsi arus (umum)	<50 mA
Konektor	
ke amplifier (mixer)	1 x RJ-45
Loop through	1 x RJ-45

Mekanis

Dimensi (P x L x T)	87 x 87 x 21 mm (3,43 x 3,43 x 0,83 in)
Bobot	Sekitar 0,35 kg (0,77 lb)
Warna	Putih
Warna teks label	Silver

Lingkungan

Suhu operasi	-10 °C s/d +45 °C (14 °F s/d +113 °F)
Suhu penyimpanan	-40 °C s/d +70 °C (-40 °F s/d +158 °F)
Kelembapan relatif	<95%

Informasi Pemesanan**PLE-WP3S2Z-EU Wall Panel**

Panel dinding untuk memilih sumber musik dan mengaktifkan atau menonaktifkan zona pada mixer audio atau amplifier mixer dari jarak jauh.

Nomor Pesanan **PLE-WP3S2Z-EU**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1883174155 | id, V6, 01. Jul 2015