

PLE-WP3S2Z-EU Duvar Paneli

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji



- Tüm Plena Easyline (PLE) mikser amplifikatörlerde kullanılabilir
- Üç müzik kaynağı girişinin uzaktan seçilmesi
- Uzaktan bölge seçimi
- Bosch ses seviyesi kontrolleriyle mükemmel uyumluluk
- Birden çok duvar paneli için papatya dizimi

Plena PLE-WP3S2Z-EU Duvar Paneli, uzaktan bir müzik kaynağının seçilmesi ve Plena PLE ses mikserinin ve mikser amplifikatörün bölgelerinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması için kullanılır.

Fonksiyonlar

Uzaktan bölge ve Giriş kaynağı kontrolü

İki bölge ve üç müzik girişi kaynağı, ayrı düğmelerin seçilmesiyle uzak bir konumdan kontrol edilebilir.

Göstergeler

Her bölgenin AÇIK durumu ve seçili müzik kaynağı bir LED'le gösterilir.

Bağlantılar ve ayarlar

CAT-5 kablosu ve RJ-45 konektörü kullanılarak PLE-WP3S2Z-EU Duvar Paneli, kolayca ve hızlı bir şekilde PLE serisi mikser veya mikser amplifikatöre bağlanabilir. Ayar yapılması gerekmez.

Papatya dizimi / Uzak konumlar

Bir PLE serisi mikserin veya mikser amplifikatörün uzaktan kontrol edilmesi için maksimum dört PLE-WP3S2Z-EU Duvar Paneli papatya dizimi ile birbirine bağlanabilir.

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	EN 60065'e uygundur
Elektromanyetik emisyon	EN 55103-1'e uygundur
Elektromanyetik bağışıklık	EN 55103-2'ye uygundur

Bölge Sertifikasyon

Avrupa CE

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

Duvar Paneli, mikser veya mikser amplifikatöre RJ-45 konektörü bulunan standart CAT-5 kablosu ile takılır. Maksimum kablo uzunluğu 200 m'dir. Tasarımı ve rengi tüm iç kısımlara uyumludur. Kolay kurulum, çalışma ve güvenilirlik tasarımı en üst seviyeye getirilmiştir. Görünümü, Bosch Hoparlör Ses Seviyesi Kontrolleriyle uyumlu hale getirilmiştir. Duvar paneli düğmeleri, Plena mikser ön panelindeki ilgili düğmelerle aynı işleve sahiptir.

İçerdiği parçalar

1	PLE-WP3S2Z-EU Duvar Paneli
1	Hızlı Referans Kartı

Teknik Spesifikasyonlar**Elektrik**

Güç kaynağı	
Voltaaj aralığı	5 VDC, bağlı amplifikatörle güç verilir
Akım tüketimi (tipik)	<50 mA
Konektörler	
(mikser) amplifikatör için	1 x RJ-45
Devre geçişi	1 x RJ-45

Mekanik

Boyutlar (Y x G x D)	87 x 87 x 21 mm (3,43 x 3,43 x 0,83 inç)
Ağırlık	Yaklaşık 0,35 kg (0,77 lb)
Renk	Beyaz
Etiket metin rengi	Gümüş

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-10 °C - +45 °C (14 °F - +113 °F)
Depolama sıcaklığı	-40 °C - +70 °C (-40 °F - +158 °F)
Bağıl nem	<%95

Sipariş Bilgileri**PLE-WP3S2Z-EU Duvar Paneli**

Bir müzik kaynağını uzaktan seçmek ve bir ses mikseri ya da mikser amplifikatörüne ait bölgeleri etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için duvar paneli.

Sipariş numarası **PLE-WP3S2Z-EU**

Temsil eden:

Turkey:
Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com